

Instrukcja ustawienia polskich znaków w terminalu ARGOX PA-20 oraz PA-21

W przypadku gdy urządzenie będzie zamieniało polskie znaki na inne proszę postępować wg. podanego niżej algorytmu.

1. Jeżeli urządzenie jest uruchomione konieczne jest jego wyłączenie.
2. Uruchomić kolektor trzymając wciśnięte klawisze “3” + “9” + “Power” (czerwony w dolnym prawym rogu).
3. W System Menu, wybrać kursorami pozycję “3 – Settings” i wcisnąć Enter.
4. W Setting Menu wybrać zakładkę “2 – Language” i wcisnąć Enter.
5. Wybrać “4 - Polish” i wcisnąć Enter.
6. Zresetować urządzenie poprzez wciśnięcie przycisku reset na urządzeniu – szare pole w lewym dolnym rogu.

Po ponowym uruchomieniu urządzenie wróci do pełnej wersji języka polskiego.

